

## EUROLITE LED Strip 4in1 Zone RF Controller

4-Kanal-LED-Funkcontroller mit Fernbedienung für RGB/W und Dualweiß

Art.-Nr.: 50531140

GTIN: 4026397659825



### Features:

- Bedienerfreundlicher LED-Funkcontroller für 4 Zonen (4 x 6A) und Fernbedienung
  - Steuert einfarbige und mehrfarbige (CW+WW, RGB, RGBW) LED-Streifen (12-24V) ganz nach Wunsch
  - Mehrere Controller dank innovativer Funktechnologie synchron und asynchron einfach und komfortabel mit nur einer Fernbedienung steuerbar
  - Synchrone Farbabläufe auch über Stunden hinweg bei mehreren Controllern mit unterschiedlichen LED-Typen
  - Hervorragende Signalübertragung mit 2,4 GHz - kein Unterschied zu einem verkabelten System wahrnehmbar
  - Alle Controller vernetzen sich untereinander und ermöglichen hohe Reichweiten
  - Kein sichtbarer Kontakt zwischen Fernbedienung und Controller erforderlich
  - Beliebig viele Controller in 4 Zonen einsetzbar
  - Farbauswahl über berührungsempfindliches Farbrad
  - Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung beim Ausschalten
  - Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Dimmer elektronisch
  - 8 integrierte Showprogramme
- Fernbedienung**
- Reichweite von bis zu 20m

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397659825

Gewicht: 0,24 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.09 m

Höhe: 0.06 m

### Technische Daten:

Gewicht:	0,19 kg
Stromversorgung:	12/24V DC
Gesamtanschlusswert:	Max. 576 W 24 V DC

144 W 24 V DC je Kanal  
Max. 288 W 12 V DC  
72 W 12 V DC je Kanal

---

Ausgangsstrom:	Max. 4 x 6 A je Kanal
Stromanschluss:	Über Schraubklemme
Stromausgang:	Schraubklemme
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Maße:	Länge: 16 cm Breite: 4,6 cm Höhe: 2,5 cm
Gewicht:	0,19 kg
Batterie:	2 x 1,5 V AAA Micro LR03 Alkali-Mangan beiliegend
Reichweite:	Bis zu 20m
Maße:	Länge: 16,4 cm Breite: 4,5 cm Höhe: 2,6 cm
Gewicht:	0,1 kg

---

### **Lieferumfang:**

---

1 x Controller  
1 x Fernbedienung  
1 x Bedienungsanleitung  
2 x Batterie  
1 x Konformitätserklärung  
1 x Halter  
4 x Schrauben