

EUROLITE Dynamic Fog 2000 Nebelmaschine

2000 Watt starke Nebelmaschine mit DMX

Art.-Nr.: 51702050

GTIN: 4026397549218



Listenpreis: 534.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Konzentrierter und gleichmäßiger Nebelausstoß
- Ideal zur Inszenierung von Licht- und Laserstrahlen
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge
- Kontinuierlicher Ausstoß
- Lüftungsgitter mit blauer LED-Beleuchtung, schaltbar
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 5 m
- Ansteuerbar über DMX; Funkfernsteuerung; kabelgebundene Fernsteuerung; Timer
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Theater; Verleiher
- Große Tankkapazität
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Herausnehmbarer Tank
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397549218

Gewicht: 12,55 kg

Länge: 0.65 m

Breite: 0.39 m

Höhe: 0.34 m

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Fernbedienung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Batterie, 1 x Behälter, 1 x Filter, 1 x Montagebügel, 2 x Schrauben, 2 x Unterlegscheibe, 2 x Rändelschraube

Technische Daten:

Stromversorgung:

230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert:	2000 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufwärmzeit:	Ca. 4 min
Ausstoßvolumen:	Ca. 566 m³/min
Ausstoßweite:	Ca. 5 m
Tankinhalt:	5 l Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 50 ml/min
DMX-Kanäle:	1
DMX-Eingang:	1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Funkfernsteuerung; kabelgebundene Fernsteuerung; Timer
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Schutzschaltung:	Fluidmangel; Überhitzung
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 36 cm Tiefe: 52 cm Höhe: 37 cm
Gewicht:	10,95 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x 12 V LR27 Alkali-Mangan eingebaut
Trägerfrequenz:	433,920 MHz