

ANTARI SW-250 Schneemaschine

Kompakte Schneemaschine mit digitaler Funksteuerung und DMX-Schnittstelle

Art.-Nr.: 51706268

GTIN: 4719850651459



Listenpreis: 927.01 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Schneemaschine mit digitaler Funksteuerung und enormem Ausstoß für Blizzard-Effekt
- Verbesserte Version mit ca. 250% mehr Schneeausstoß als beim Vorgängermodell
- Metallgehäuse mit Tragegriff, schwenkbarem Hängebügel und Fangseilöse
- Timer mit Intervall, Dauer und Ausstoßmenge präzise einstellbar
- Kontinuierlicher Ausstoß mit einstellbarer Ausstoßmenge oder manuelle Auslösung mit maximaler Ausstoßmenge
- Mit dem Funksender kann eine unbegrenzte Anzahl von Maschinen gleichzeitig gesteuert werden
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Funkfernsteuerung
- Reichweite von bis zu 50m
- Große Tankkapazität
- Herausnehmbarer Tank
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher; Clubs/Tanzschulen
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4719850651459

Gewicht: 13,30 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.37 m

Höhe: 0.40 m

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Sender, 1 x Montagebügel, 2 x Schrauben, 2 x Rändelschraube, 4 x Unterlegscheibe, 1 x Behälter, 1 x Schlauch, 1 x Filter

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 800 W

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Ausstoßvolumen:	Ca. 250 m³/min
Tankinhalt:	5,0 l herausnehmbarer Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 140 ml/min
DMX-Eingang:	1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Funkfernsteuerung
Reichweite:	Bis zu 50m
Trägerfrequenz:	433,920 MHz
Gehäusefarbe:	Grau
Maße:	Breite: 27,6 cm Tiefe: 55,4 cm Höhe: 22,8 cm
Gewicht:	11,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x 12 V LR27 Alkali-Mangan eingebaut