

FUTURELIGHT WDR-1 Drahtlos-DMX-Empfänger

Empfänger für drahtlose Datenübertragung

Art.-Nr.: 51834016

GTIN: 4026397236828



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Bei Drahtlos-DMX handelt es sich um eine Technologie, mit der sich viele DMX-Geräte kabelfrei ansteuern lassen oder eine größere Distanz zwischen Sender und Empfänger überbrücken lässt
- W-DMX wird von anderen Drahtlos-Geräten im 2,45 GHz Band (wie z. B. W-LAN) nicht beeinträchtigt
- W-DMX arbeitet mit FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) und TDMA (Time Division Multiple Access)
- Ein WDR-1 unterstützt ein DMX512 Universum mit 512 DMX-Kanälen
- Größere Systeme mit bis zu 8192 Kanälen (16 DMX512 Universen) können problemlos realisiert werden
- Bis zu 8192 Empfänger lassen sich in ein W-DMX System einbinden
- Trussmontage über mitgelieferten Omega-Halter möglich

Logistic

EAN / GTIN: 4026397236828

Gewicht: 1,15 kg

Länge: 0.21 m

Breite: 0.11 m

Höhe: 0.29 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	3,00 W
Maße:	Breite: 16,5 cm Tiefe: 4 cm Höhe: 13,5 cm
	über mitgeliefertes 6-12 V DC, 1 A Netzteil
Anzahl Steuerkanäle:	512

DMX512-Ausgang:	5-pol und 3-pol XLR
Frequenz:	2,450 GHz
Reichweite:	1000 m (bei Sichtkontakt)
Maße (L x B x H):	135 x 165 x 40 mm
Gewicht:	1 kg