

# **FUTURELIGHT WDS-CRMX TX Drahtlos-DMX-Transceiver**

DMX-Funksystem (2,4 GHz) - kompakter Transceiver mit CRMX-Funkeinheit

Art.-Nr.: 51834037 GTIN: 4026397726718











Listenpreis: 296.31 €

inkl. 19% Mwst.

## Features:

- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Adaptives Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Mehrfarbige LED-Funktionsanzeige
- Ansteuerbar über CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
- Reichweite von bis zu 600m bei Sichtweite
- Bis zu 10 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung

### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Konformitätserklärung

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397726718

Gewicht: 0,89 kg Länge: 0.25 m Breite: 0.18 m Höhe: 0.08 m

#### **Technische Daten:**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz		
Gesamtanschlusswert:	2 W		
Schutzart:	IP20		
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker		
Gerätesicherung:	T 1 A Sicherung fix im Netzteil		
DMX-Kanäle: Eingang 512			

Αı	ıso	ıab	e	51	2

DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion		
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion		
Ansteuerung:	CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution		
Reichweite:	Bis zu 600m bei Sichtweite		
Trägerfrequenz:	2,4 GHz		
Parallelbetrieb:	Max. 10 Sender		
Antennenverstärkung:	3 dBi		
Modulation:	GFSK		
Aufnahmesystem:	M10 Gewinde		
Status LED:	DMX, Pegelanzeige		
Farbe:	Schwarz		
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK		
Maße:	Länge: 14,1 cm		
	Breite: 9,8 cm		
	Höhe: 5,6 cm		
Gewicht:	0,70 kg		