

FUTURELIGHT CP-240 Controller

Kompakter DMX-Controller

Art.-Nr.: 51834265

GTIN: 4026397194227



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 240 Steuerkanäle für 12 Projektoren mit je 20 DMX-Kanälen
- 8 Kanalfader mit zwei Bänken zur direkten Ansteuerung von 16 Kanälen
- Pan/Tilt-Encoder
- Alle Kanäle frei zuweisbar
- Alle Kanalfader und Encoder invertierbar
- Feine Pan- und Tilt-Bewegungen über Fine-Taste möglich
- Fade Time-Fader zur Einstellung der Step-Geschwindigkeit
- Fade Time nur PAN-/TILT oder allen Kanälen zuweisbar
- 240 Szenen auf 30 Bänken programmierbar
- 30 Programme mit bis zu 8 Szenen programmierbar
- 6 Chaser mit bis zu 240 Szenen programmierbar
- Kopierfunktion der Szenen, Programme und Bänke
- Blackout-Funktion
- Fogger-Taste zur direkten Ansteuerung der Nebelmaschine
- Musiksteuerung über Cinch-Buchse
- Rackeinbau mit 3 Höheneinheiten

Logistic

EAN / GTIN: 4026397194227

Gewicht: 2,95 kg

Länge: 0.59 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.13 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 5,00 W

Maße: Breite: 48,3 cm
Tiefe: 13,4 cm

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| | Höhe: 8,9 cm |
| | über mitgeliefertes 9-12 V DC, 300 mA Netzteil |
| Anzahl Steuerkanäle: | 240 |
| Integrierte Programme: | 30 à 8 Szenen |
| Chaser: | 6 x 240 Szenen |
| Musiksteuerung: | über eingebautes Mikrofon oder Eingangsbuchse |
| Audio-Eingangsbuchse: | Cinch |
| Audio-Eingangsempfindlichkeit: | 0,1-1 V |
| DMX512-Ausgang: | 3-pol XLR-Einbaukupplung mit Polungsschalter |
| Maße (L x B x H): | 483 x 134 x 90 mm |
| | Rackeinbau mit 3 HE |
| Mindesteinbautiefe: | 170 mm |
| Gewicht: | 2,5 kg |