

FUTURELIGHT CP-512 MST Controller 16 Bit

Universaler DMX-Controller

Art.-Nr.: 51834299

GTIN: 4026397280326



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 512 Steuerkanäle für 16 Projektoren mit je 32 DMX-Kanälen
- 16-Bit-Auflösung für feine Pan- und Tilt-Bewegungen
- Umfangreiche Projektoren-Bibliothek
- 64 Programme
- 64 Records
- 64 Preset Scenes, 64 Preset Makros
- 10 wählbare Sprachen
- Spiegelbewegung umkehrbar
- Kopierfunktion der Programme und Records
- 99 Chaser definierbar, zu jedem Programm ein Chaser
- Blackout-Funktion
- Musiksteuerung über Audio-Eingang oder eingebautes Mikrofon
- Zugriffsschutz durch Passwort
- Betriebsstundenzähler
- 2 USB-Ports für Datensicherungen, Laden von Geräteprofilen und Firmware-Updates per PC oder USB-Speichermedium
- Rackeinbau mit 6 Höheneinheiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX

Logistic

EAN / GTIN: 4026397280326

Gewicht: 5,40 kg

Länge: 0.56 m

Breite: 0.34 m

Höhe: 0.21 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 6,00 W

Schutzart:	IP20
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
Ansteuerung:	DMX
Gehäusefarbe:	Schwarz
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 17,6 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	4,50 kg
	über mitgeliefertes 12 V DC, 500 mA Netzteil
Anzahl Steuerkanäle:	512
Audioeingang:	6,3 mm Stereoklinke
Audio-Eingangsempfindlichkeit:	0,3-1 V
DMX512-Ausgang:	3-pol XLR-Einbaukupplung
Freie Programme:	64
Maße (L x B x H):	483 x 265 x 83 mm
	Rackeinbau mit 6 HE
Mindesteinbautiefe:	90 mm