

FUTURELIGHT PCT-4000 LED COB 3000K

Scheinwerfer mit Bridgelux BXRA-LED mit 3000 Kelvin

Art.-Nr.: 51840890 GTIN: 4026397463033











Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb möglich
- Bestückung mit einer Bridgelux-LED Array BXRA-30E4000, warmweiß, 4000 Lumen
- Ideal für Theater, Großbühnen und den mobilen Einsatz
- Master-/Slave-Funktion
- Strobe-Effekt mit 1-18 Blitzen pro Sekunde
- Dimmer
- Hochwertiges Gehäuse für hohe Stabilität
- Optionale Flügelbegrenzer
- Durch zusätzlichen Standbügel auch als Floorspot einsetzbar
- Control-Board mit LED-Anzeige
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss neu eingespeist werden

Logistic

EAN / GTIN: 4026397463033

Gewicht: 5,55 kg Länge: 0.24 m Breite: 0.26 m Höhe: 0.51 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz	
Gesamtanschlusswert:	120,00 W	
Maße:	Breite: 40 cm	
	Tiefe: 24,5 cm	
	Höhe: 29,5 cm	
Abstrahlwinkel:	20°	

DMX-Kanäle:	2
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Blitzfrequenz:	18 Hz
LED-Typ:	Array 90 W, BXRA-30E4000
LED-Anzahl:	1
Maße (L x B x H):	400 x 245 x 295 mm
Gewicht:	4,5 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte