

## FUTURELIGHT LCC-18 W/A LED-Tageslichtspot

Kompakter LED-Tageslichtspot

Art.-Nr.: 51841316

GTIN: 4026397254570



## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Beschreibung:

Heißer Temperaturfühler!

Kaltes und schlechtes Wetter drücken die Stimmung während Sonnenschein und Wärme uns beflügeln. Eine Tatsache, die man in ähnlicher Form auch auf die Beleuchtungstechnik übertragen kann. Zumindest hat ein kaltes Licht eine andere Wirkung als ein wärmeres und je nach Einsatzgebiet ist die eine oder andere Variante vorzuziehen. Bei unserem Tageslichtspot kann der gewünschte Effekt stufenlos eingestellt werden. Denn durch die drei bernsteinfarbenen LEDs kann die Farbtemperatur der 15 weißen LEDs korrigiert werden. Dabei werden die Amber-Farben immer zusätzlich zu den weißen Dioden geschaltet und nehmen somit Einfluß auf die Wärmewirkung und eventuell unser Gemüt.

### Features:

- Bestückung mit 18 x 1-W-LEDs: 15 x weiß, 3 x amber
- High power LEDs made by Lumileds, USA
- Lange Lebensdauer der LEDs
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Strobe-Effekt
- Vorprogrammierte Szenen im Musikgetakteter Modus
- 8 eingebaute Programme, die sich über einen DMX-Controller oder DIP-Schalter aufrufen lassen
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrophon
- DIP-Schalter zur Einstellung der DMX-Startadresse
- Durch zusätzlichen Standbügel auch als Floorspot einsetzbar
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brilliantem Abstrahlverhalten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397254570

Gewicht: 5,50 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.30 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	80,00 W
Maße:	Breite: 19 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 27,5 cm
DMX-Kanäle:	2/5
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
LED-Anzahl:	18
Maße (L x B x H):	190 x 220 x 275 mm
Gewicht:	4,30 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte