

FUTURELIGHT PRO Slim PAR-18 QCL RGBW

PRO Slimline LED-Spot mit 5-W-4in1-LEDs

Art.-Nr.: 51842575

GTIN: 4026397459678



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 18 x 4in1-Quadcolor-LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Äußerst kompaktes und formschönes Gehäuse
- Zweiter Montagebügel für sicheren Halt beim Aufstellen
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln durch große Metallflügelschrauben
- Reine Konvektionskühlung über Kühlrippen, keine Lüfter, besonders leise im Betrieb
- Funktionen: statische Farben, RGBW-Farbmischung, 11 programmierte Farbtemperaturwerte, automatischer Farbwechsel, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt, Musiksteuerung, Master/Slave-Betrieb
- 4, 6 oder 10 DMX-Kanäle wählbar
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Drehregler einstellbar
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige mit vierstelliger 14-Segmentanzeige
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- Master/Slave-Betrieb für synchrone Abläufe bei mehreren Geräten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss neu eingespeist werden
- 18 leistungsstarke LEDs
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J

Logistic

EAN / GTIN: 4026397459678

Gewicht: 5,85 kg

Länge: 0.38 m

Breite: 0.37 m

Höhe: 0.20 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	130 W
LED:	18
Vorprogrammiert bei:	Light J
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 29,8 cm Tiefe: 10,7 cm Höhe: 32,3 cm
Gewicht:	5,20 kg
DMX-Kanäle:	4/6/10
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	5-W-QCL
LED-Anzahl:	18
Abstrahlwinkel:	17°
Maße (B x T x H):	298 x 107 x 323 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte