



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit einer 10-W CREE XML LED in weiß
- Zum Anstrahlen von Spiegelkugeln und als Partykellerdekoration
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 4 Kanäle)
- 2 oder 4 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX-Interface
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Control-Board einstellbar
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige
- Funktionen: interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Funktion
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Spots muss die Stromversorgung neu eingespeist werden
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Schaltnetzteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- In 2 Farabtemperaturen erhältlich: 3200 K oder 6000 K
- Anschlussfertig über beiliegende Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J

Logistic

EAN / GTIN: 4026397485004

Gewicht: 1,10 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.20 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 11,00 W

Vorprogrammiert bei: Light´J

Maße:	Breite: 21 cm Tiefe: 14,5 cm Höhe: 10,5 cm
Anzahl der DMX Steuerkanäle:	2/4
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	CREE XML 10 W, weiß
LED-Anzahl:	1
Farbtemperatur:	6000 K
Abstrahlwinkel:	1,5°
Gewicht:	0,75 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte