

EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°

Controller für EUROLITE LED Pixel Tubes 360°

Art.-Nr.: 51928782

GTIN: 4026397502237



Features:

- Controller und Spannungsversorgungseinheit für 4 LED-Leuchtröhren
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512
- 3 stelliges 7-Segment-LED Display

Logistic

EAN / GTIN: 4026397502237

Gewicht: 2,40 kg

Länge: 0.37 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.10 m

Technische Daten:

| | |
|-------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 95,00 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| DMX-Kanäle: | 5; 7; 14; 84; 192; 312 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion |
| Fixtures vorhanden für: | LED PC-Control 512 |

| | |
|----------------------|---|
| Maximaler Anschluss: | 4 Röhren |
| Displaytyp: | 3 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Ausgang: | 24 V DC; |
| Maße: | Breite: 24 cm Tiefe: 29 cm Höhe: 6 cm |
| Gewicht: | 2,05 kg |

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel