

## EUROLITE MINI-4 T-Bar Chaserbar 5A

Chaser-Bar mit Lauflichtsteuergerät

Art.-Nr.: 70062608

GTIN: 4026397278170



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Erleichtert den Aufbau Ihrer Lichtanlage enorm
- Zur Installation direkt am Stativ
- Mit vier verstellbaren Scheinwerferbefestigungen
- Musikgesteuert über eingebautes Mikrofon
- Regelbare Geschwindigkeit
- 4 Kanäle
- Anschluss über 4 Schutzkontakt-Steckdosen

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397278170

Gewicht: 3,30 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.50 m

Höhe: 0.15 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Maße:	Breite: 45 cm Tiefe: 7,5 cm Höhe: 22 cm
Max. Gesamtleistung:	1150 W
Max. Gesamtstrom:	5 A
Anzahl Steuerkanäle:	4
Max. Nennleistung/Kanal:	1150 W
Max. Nennstrom/Kanal:	5 A
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon

Ausgangsbuchsen:	4 Schutzkontaktsteckdosen
Sicherung:	F 6,3 A, 250 V
Maximallast je Last-Aufnahmepunkt:	4 kg
Max. verteilte Last:	16 kg
Max. zentrale Last:	25 kg
Maße (B x T x H):	450 x 75 x 220 mm
Gewicht:	2,3 kg