

## EUROLITE DTB-405 4-Kanal Dimmerbar 5A

Dimmer-Bar für Chaser- oder DMX-Betrieb

Art.-Nr.: 70064420

GTIN: 4026397108057



### Features:

- Erleichtert den Aufbau Ihrer Lichtanlage enorm
- Zur Installation direkt am Stativ oder an der Traverse
- Mit 4 Scheinwerferbefestigungen
- Ausgänge über 4 Schutzkontakt-Steckdosen
- Lässt sich als 4-Kanal-Lauflicht-Controller oder als DMX-Dimmerpack einsetzen
- 6 verschiedene Betriebsmodi
- 16 fest programmierte Chasermuster
- Chaserrichtung umkehrbar
- Chaser-Geschwindigkeit entweder einstellbar oder musikgesteuert
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Fernsteuerung über optionalen Fußschalter möglich
- Nur für professionelle Anwendung

#### Gerät

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397108057

Gewicht: 6,00 kg

Länge: 1.35 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.27 m

Sperrgut

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Ausgangsstrom: Max. 5 A je Kanal

Maße: Breite: 130 cm

Tiefe: 10 cm

Höhe: 10,5 cm

Gewicht: 5,05 kg

Akkutyp:	1 x Nickel-Metallhydrid 3,6 V,
Max. Gesamtleistung:	3680 W
Max. Gesamtstrom:	16 A
Max. Nennleistung/Kanal:	1150 W
Max. Nennstrom/Kanal:	5 A
Sicherung:	F 6,3 A, 250 V
Maximallast je Last-Aufnahmepunkt:	4 kg
Max. verteilte Last:	16 kg
Max. zentrale Last:	25 kg
TV-Zapfen:	D = 28 mm

### **Lieferumfang:**

---

1 x Gerät