

EUROLITE DMX LED EASY Operator Deluxe

Controller für 4 farbige LED-Scheinwerfer oder eine KLS-Anlage mit 4 Segmenten

Art.-Nr.: 70064574

GTIN: 4026397622546



Features:

- DMX-Controller zur Ansteuerung von gängigen LED-Scheinwerfern
- Einfache Handhabung
- 4 LED-Scheinwerfer oder 1 KLS-Anlage mit 4 Segmenten steuerbar
- DMX-Kanäle für Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß, UV, Strobe und Master
- 9 verschiedene Modi für die Reihenfolge der DMX-Kanäle wählbar
- 12 integrierte Preset-Programme und 12 benutzerdefinierbare Programme (jeweils bis zu 12 Szenen)
- 4 Farbgler mit jeweils 12 Farben
- 4 Helligkeitsregler
- Funktionstasten für Blackout, TAP/Tempo, Auto, Music und Strobe
- Kann bis zu 68 DMX-Kanäle senden
- Dimmer; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Farbüberblendung einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Programmierbare 12 Scenes/Chases
- Vorprogrammierte 12 Scenes/Chases
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Stand-alone
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397622546

Gewicht: 1,35 kg

Länge: 0.36 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.10 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 300 mA
Pinbelegung:	Innen + / außen -
Gesamtanschlusswert:	< 10 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Programme:	Programmierbare 12 Scenes/Chases Vorprogrammierte 12 Scenes/Chases
DMX-Kanäle:	Ausgabe 68
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Stand-alone
Gehäusefarbe:	Schwarz
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 26 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 6,5 cm
Gewicht:	1,17 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Controller
1 x Bedienungsanleitung
1 x Externes Netzteil