

EUROLITE Art-Net-DMX Node 8 MK2

Art-Net Interface zur Ausgabe von 8 DMX-Universen auf XLR

Art.-Nr.: 70064843

GTIN: 4026397672312



Features:

- Parallele DMX-Eingabe ist ebenfalls möglich (1024 Kanäle)
- 8 optisch getrennte XLR-Stecker (3-pol.) für die DMX-Ausgabe
- 2 XLR-Buchsen (3-pol.) für die DMX-Eingabe
- Flexibles Routing der Datensignale
- Benutzerfreundliche Konfiguration direkt am Gerät über 4 Bedientasten und alphanumerische LCD-Anzeige (2 x 16 Zeichen)
- LED-Funktionsanzeige
- Splitterbetrieb möglich
- Kann bis zu 4096 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über Art-Net
- Das Gerät lässt sich über RJ-45 (W) Einbauversion mit dem PC verbinden,
- (19") 48,3 cm Rackeinbau

Logistic

EAN / GTIN: 4026397672312

Gewicht: 2,60 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.09 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	5 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 4096
DMX-Eingang:	2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang:	8 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Art-Net
Anschlüsse:	2 x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion
PC connect:	Über RJ-45 (W) Einbauversion
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 17,5 cm Höhe: 4,45 cm
Gewicht:	2,20 kg

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel