

OMNITRONIC MAVZ-360.6P ELA-Mischverstärker

Art.-Nr.: 80709793

6-Zonen-ELA-Mischverstärker mit Audioplayer, IR-Fernbedienung und Bluetooth, regelbare Zonen, 360 W RMS



Listenpreis: 653.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Komfortable Ansteuerung für ELA-Lautsprecher über 6-Zonen-Technik
- 6 ELA-Zonenausgänge (100 V) jeweils mit 5-stufigem Lautstärkesteller
- Anschlussmöglichkeit für niederohmige Lautsprecher (4-16 Ohm)
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- Ordnernavigation, Wiederholfunktionen und Zufallswiedergabe
- 3 Mikrofon-Eingänge mit getrennten Lautstärkereglern
- Mic 1 mit Phantomspeisung und Priority-Funktion
- Mic 2 und 3 umschaltbar Mic/Line
- 2 Line-Eingänge mit getrennten Lautstärkereglern
- 1 Line-Ausgang
- Bass-, Höhen- und Masterregler für das Ausgangssignal
- 5-stellige LED-Pegelanzeige
- Gong, schaltbar
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Bluetooth
- LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

Lieferumfang

- 1 x Verstärker, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 2 x Halter, 4 x Schrauben, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397703641

Gewicht: 8,55 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.44 m

Höhe: 0.18 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	720 W
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	360 W RMS
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 6,3 A Sicherung auswechselbar
Frequenzbereich:	50 - 18000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>75 dB Mikrofon >85 dB Line
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Kühlung:	Lüfter
Impedanz:	ELA Technik 100V; 4-16 Ohm; ELA Technik 70V
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Bluetooth
Bluetooth Gerätename:	Bluetooth
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Gehäusefarbe:	Schwarz
Zonen-Ausgang:	6 regelbare Zonen
Schaltung:	Class AB
Displaytyp:	LCD Display
Steuerelemente:	Netzschalter, Masterregler, Lautstärkeregler pro Kanal, Klangregelung, Phantomspeisungsschalter
Schutzschaltung:	Einschaltverzögerung; Überspannung; Kurzschluss
Status LED:	Power, Fault, Clip, Pegelanzeige
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR Eingang: Line über 3 x Stereo-Cinch 0,3 V Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch 0,3 V Ausgang: Lautsprecher über Schraubklemme
Equalizer:	Master: 1 x Regler 2-Band Mono
Musikformat:	MP3
Dateianzahl:	Max. 999
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32)
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 27,5 cm Höhe: 9,6 cm
Gewicht:	7,15 kg
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut