

OMNITRONIC EIO3-50II Verstärker 50W

ELA-Mischverstärker mit Tuner und CD-Player

Art.-Nr.: 80709872

GTIN: 4026397309386



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 1 x 50 W RMS-Verstärkerleistung
- Integrierter FM-/AM-Tuner mit 24 Speicherplätzen und Sendersuchlauf
- Integrierter CD/MP3-Player
- Audio-Wiedergabe von CD-DAs, CD-Rs, CD-RWs
- MP3-Wiedergabe mit maximal 999 Dateien, 255 Ordner je CD
- 10 cm LCD-Anzeige (4") mit ID3-Tag-Anzeige
- 3 Mikrophon-Eingänge (6,3-mm-Klinke) mit getrennten Lautstärkereglern
- Eingang 1 mit Vorrangschaltung
- Eingang 3 auf Line-Quelle umschaltbar
- Sirene, schaltbar
- 2-fach Klangregelung (Höhen, Bässe)
- 5-stufige LED-Pegelanzeige
- ELA-Lautsprecherausgänge (25V, 50V, 70V, 100V) über Klemmen
- 4-Ohm-Ausgang für passive Lautsprecherbox
- Schutzschaltungen: Überspannung, Kurzschluss, Einschaltverzögerung
- Netz- oder 12 V-Batteriebetrieb
- Rackeinbau

Logistic

EAN / GTIN: 4026397309386

Gewicht: 9,80 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.40 m

Höhe: 0.20 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 150,00 W

Frequenzbereich: 80 - 15000 Hz

Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 32 cm Höhe: 8,9 cm
	oder 12-V-Notstromakku
Ausgangsleistung:	50 W RMS
Ausgangsart:	70 V, 100 V oder 4 Ohm
Mikrofoneingang:	5 mV, 600 Ohm
Ausgangsbuchsen:	Schraubklemme
Geräuschspannungsabstand:	105 dB
Tuner AM Kanäle:	522-1,161 Hz
AM Schrittweite:	9 kHz
Tuner FM Kanäle:	87-108 Hz
FM Schrittweite:	50 kHz
Klirrfaktor:	<0.6 %
Anstiegszeiten:	70 V/ms
Gewicht:	9 kg