

EUROLITE VSD-104 Videoverteiler 1in4

4-facher AV-Verteilverstärker

Art.-Nr.: 81013010

GTIN: 4026397279917



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Zur Verteilung von Audio-, Composite-Video- und S-Video-TV-Signalen von einer AV-Quelle auf eine große Anzahl von TV-Monitoren
- Verkabeln Sie im Reihenschaltungsprinzip eine große Anzahl von TV-Geräten bei gleichbleibender Bildqualität und sparen Sie sich den Kauf von mehreren AV-Receivern
- Typische Anwendungen sind Informationssysteme in Kaufhäusern, Schulen, Hotels, Bahnhöfen, Flughäfen etc.
- Eingebauter Verstärker zur verlustfreien Verteilung von Video-Signalen
- Signalübertragung bis 50 Meter
- Zusätzlicher Aux In zum Anschluss einer Musikquelle
- 12 V Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil

Logistic

EAN / GTIN: 4026397279917

Gewicht: 0,90 kg

Länge: 0.31 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.06 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 6,00 W

Frequenzbereich: 20 - 100 Hz

Geräuschspannungsabstand: >100 dB

Klirrfaktor: <0,05 % bei 1 kHz

Maße: Breite: 24,2 cm

Tiefe: 12,8 cm

Höhe: 5 cm

| | |
|------------------|---|
| Gewicht: | 0,77 kg |
| Video: | |
| 1 x Eingang: | 1 Vss/ 75 Ohm, Cinch Composite |
| 4 x Ausgänge: | 1 Vss/ 75 Ohm, Cinch Composite |
| Verstärkung: | 2 V, 1 V (mit Abschluss)/ 75 Ohm |
| Videoverlust: | <18 dB |
| Videobandbreite: | >100 MHz |
| Audio: | |
| 2 x Eingänge: | 22 kOhm, Stereo-Cinch und 3,5-mm-Klinke |
| 4 x Ausgänge: | 1 kOhm, Stereo-Cinch |
| Verstärkung: | Nominal 0 dB |
| Kanaltrennung: | >75 dB |

Lieferumfang:
