EUROLITE LVH-4 Video-Booster

Video-Leitungsverstärker mit Equalizer

Art.-Nr.: 81013204

GTIN: 4026397324815

Listenpreis: 55.34 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Der Video Booster verstärkt Ihr Signal, so dass auch bei langen Kabelwegen kein Qualitätsverlust entsteht. Dabei können Entfernungen bis zu 600 Metern überwunden werden. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, ein an sich schwaches Signal zu verstärken und somit den gewünschten Standard zu erreichen. Und das alles im äußerst kompakten Format.

Features:

- Entzerrung und Kompensation von Signalverlusten bei langen Kabelwegen (max. 600 m)
- 75 Ohm Eingang und Ausgang über BNC-Stecker
- Verstärkung und Entzerrung getrennt regelbar
- Extrem kompakt

Technische Daten:

Stromversorgung:	12-24V DC 30 mA 12-24V AC 30 mA
Geräuschspannungsabstand:	>70 dB
Maße:	Breite: 7,6 cm Tiefe: 4,1 cm Höhe: 3,1 cm
Gewicht:	0,07 kg
1 x Video-Eingang:	1 Vss/ 75 Ohm, BNC

Logistic

EAN / GTIN: 4026397324815

Gewicht: 0,09 kg

Länge: 0.09 m

Breite: 0.04 m

Höhe: 0.05 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

1 x Video-Ausgang:	1 Vss/ 75 Ohm, BNC
Verstärkung:	einstellbar bis +5 dB
Bandbreite:	10 MHz
Entzerrungseinstellung:	0 dB bis +4 dB/ 3,58 MHz
	0 dB bis +7 dB/ 5 MHz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.