

OMNITRONIC Table de mixage LH-015 2 canaux Mic-Line

Mélangeur micro/ligne 2 canaux, format miniature

Réf. : 10355015

GTIN: 4026397169034



Caractéristiques:

- Mixe le signal de 2 sources audio (microphones, instruments ou appareils à niveau ligne) sur 1 sortie mono
- 1 entrée mono micro/ligne (jack 6,3 mm) avec réglage de volume séparé
- 1 entrée ligne stéréo (RCA) avec réglage de volume séparé
- 2 sorties mono master (RCA et jack 6,3 mm), par exemple pour l'amplificateur de puissance, la table de mixage et le casque d'écoute

Logistique

EAN / GTIN: 4026397169034

Poids: 0,64 kg

Longueur: 0,23 m

Largeur: 0,14 m

Hauteur: 0,09 m

Données techniques:

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 12V 150 mA |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite |
| Plage de fréquence: | 20 - 20000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >100 dB |
| Impédance: | Entrée: microphone 10 kOhm Entrée: Line 20 kOhm Sortie: 50 Ohm |
| Gain: | Microphone 32 dB Line 20 dB |

