

## OMNITRONIC LH-025 3-Channel Stereo Mixer

Mixeur stéréo à 3 canaux, jack

Réf. : 10355025

GTIN: 4026397169058



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Mixes the stereo signal of 3 audio sources to 1 stereo output
- 3 stereo jack inputs (R=mono)
- Separate pan and level control per channel
- Headphones output (6.3 mm jack) with level control
- Master output (stereo jack) with level control
- Operation via supplied power unit

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397169058

Poids: 0,92 kg

Longueur: 0,23 m

Largeur: 0,14 m

Hauteur: 0,09 m

### Données techniques:

Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>75 dB
Distorsion harmonique:	<0,005 % avec 1 kHz
Dimension:	Largeur : 14,3 cm Profondeur : 9,3 cm Hauteur : 4,5 cm
Poids:	770 g
Power supply:	12 V DC, 150 mA
Input impedance:	10 kohms

Output impedance:	100 kohms
Max. input level:	-30 dB
Max. output level:	+13 dB
Gain:	27 dB