

RELACART Répartiteur d'antenne R-14D

Répartiteur d'antenne (470-900 MHz)

Réf. : 13055194
GTIN: 4026397566543



Prix de catalogue: 553.35 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Répartiteur d'antenne actif pour l'utilisation de quatre récepteurs UHF True Diversity sur une paire d'antennes multiples
- Améliore l'immunité aux interférences et augmente la portée
- Remplace les antennes et les blocs d'alimentation respectifs des récepteurs
- Jusqu'à cinq répartiteurs d'antenne R-14D peuvent être reliés entre eux pour un total de 16 liaisons radio
- Sorties très basse tension pour l'alimentation de quatre récepteurs UHF, y compris les câbles de raccordement DC correspondants
- Utilisation dans toute la bande de fréquences UHF (470 - 900 MHz)
- Tous les raccordements d'antenne via des prises BNC, y compris 10 x câbles BNC
- UHF 470-900 Mhz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- (19") 48,3 cm installation en rack

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 10 x câble BNC, 4 x câble adaptateur, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397566543

Poids: 4,00 kg

Longueur: 0.59 m

Largeur: 0.43 m

Hauteur: 0.09 m

Données techniques:

Type: Antenne et distributeur

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: Max. 60 W

Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Impédance:	50 Ohm
Gain:	Sortie: 0 dB
Bande de fréquences:	UHF 470-900 Mhz
Tension de sortie:	4 x 12 V CC
État LED:	Power
Connexions:	Entrée: Antenne via 2 x BNC (F) 8 V Sortie: Antenne via 8 x BNC (F)
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 24,2 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	3,00 kg