OMNITRONIC Ensemble d'émetteur de poche TM-105 XLR WAMS-05

Réf. : 13075001

GTIN: 4026397480405

Émetteur de poche multifréquence pour WAMS-05

Prix de catalogue: 160.65 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Fonctionnement dans la plage UHF à faibles interférences
- Réglage de gain pour ajuster la sensibilité
- Caractéristique directionnelle: Omnidirectionnel
- A une portée de jusqu'à 70m par visibilité
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Écran LCD
- Indicateur de charge

Logistique

EAN / GTIN: 4026397480405

Poids: 0,25 kg

Longueur: 0.17 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Type:	Émetteur de poche et microphone
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Type de micro:	Condensateur
Caractéristique directionnelle:	Omnidirectionnel
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Portée:	Jusqu'à 70m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 863-865 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,005 %

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Puissance de sortie RF:	10 mW
Modulation:	FM
Type d'écran:	Écran LCD
Écran:	Indicateur de charge , Fréquence , Canal
Connexions:	Entrée: microphone via 1 x mini XLR (M) 3 broches version encastrable
Dimension:	Largeur : 6,4 cm Profondeur : 2,6 cm Hauteur : 8,8 cm
Poids:	0,186 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.