

EUROLITE Ensemble LED TSL-200 Scan COB + mallette

Scanner, LED COB 20 W, gobos rotatifs et roue de couleur, flightcase inclus

Réf. : 20000216

GTIN:



Caractéristiques:

- Equipped with a 20 W COB LED
- Long LED life
- Comparable to the light output of a 250 W halogen lamp
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function (up to 4 slaves)
- 14 motion macros can be called up via DMX controller
- Microphone-sensitivity adjustable via rotary-control
- Fuzzy sound control: program continues automatically during periods without music or bass-beat
- Strobe effect with 1-18 flashes per second
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Manual focus
- Dimmer
- Small and portable
- Lightbeam with 13° radiation angle
- Control board with 4-digit display for adjusting the DMX-starting address, Pan/Tilt-Reverse
- 6.3 mm jack socket for remote control
- Blackout, gobos, colors and Auto/Manual Mode applicable in Stand Alone mode via optional EUROLITE RC-1 remote control
- Advantages of LED technology: long life, low power consumption, minimal heat emission, defacto maintenance free with brilliant light radiation
- DMX control via any standard DMX controller
- 1 LED 20 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Mise au point manuelle
- Effet gobo

Logistique

- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Effet shake
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 13°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- <p>ROADINGER Flightcase TSL-100/200
- <h2 class="featureSatz">Trunk case, PRO version</h2>Avec 1 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 6 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 22mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	11,50 kg
--------	----------

EUROLITE LED TSL-200 Scan COB

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	70 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 20 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Équipement:	Mise au point manuelle
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 25mm Diamètre de l'image 20mm Effet shake
Canaux DMX:	9
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain

Angle de départ (1/2 pic):	13°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 20,5 cm Profondeur : 39 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	6,20 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase TSL-100/200

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	22 mm
Poignée rabattables:	1 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 6 mm
Couleur:	Noir, laminé
Dimension interne:	37,5 cm x 21 cm x 17 cm
Compartiment d'appareil:	38,5 cm x 21,5 cm x 17 cm
Dimension:	Largeur : 48 cm Profondeur : 25,5 cm Hauteur : 27,5 cm
Poids:	5,30 kg

Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation