

## EUROLITE Contrôleur RGB/CW/WW Zone RF LED Strip

Contrôleur de LED sans fil 5 voies et télécommande pour RGB et Dual White

Réf. : 50531150

GTIN: 4026397674897



**Prix de catalogue: 47.48 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Contrôleur LED sans fil facile à utiliser pour 4 zones (5 x 4 A) et télécommande
- Contrôle les bandes LED (12 - 24 V) monochromes et multicolores (CW+WW, RGB, RGBW) selon vos souhaits
- Plusieurs contrôleurs synchronisés et asynchrones grâce à une technologie radio innovante, contrôlables facilement et confortablement avec une seule télécommande
- Déroulement synchrone des couleurs, même pendant des heures, avec plusieurs contrôleurs équipés de différents types de LED
- Excellente transmission du signal avec 2,4 GHz – aucune différence perceptible par rapport à un système câblé
- Tous les contrôleurs s'interconnectent et permettent des portées élevées
- Pas de contact visible nécessaire entre la télécommande et le contrôleur
- Possibilité d'utiliser autant de contrôleurs que l'on veut dans 4 zones
- Sélection des couleurs par roue chromatique sensible au toucher
- La fonction de mémoire enregistre le dernier réglage lors de l'arrêt de l'appareil
- 9 programmes de spectacle intégrés
- Vitesse d'écoulement réglable; Dimmer électronique

#### Télécommande

- Commandé via Commande radio
- A une portée de jusqu'à 20m

#### L'étendue des fournitures

- 1 x contrôleur, 1 x télécommande, 1 x mode d'emploi, 2 x batterie, 1 x déclaration de conformité, 1 x support, 4 x vis

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397674897

Poids: 0,24 kg

Longueur: 0.18 m

Largeur: 0.08 m

Hauteur: 0.06 m

## Données techniques:

---

### Contrôleur

---

Alimentation électrique:	12/24V CC
Puissance totale de raccordement:	Max. 480 W 24 V CC Max. 240 W 12 V CC 96 W 24 V CC par canal 48 W 12 V CC par canal

---

Courant de sortie:	Max. 4 x 5 A par canal
--------------------	------------------------

---

Branchement électrique:	Via Borne à visser
-------------------------	--------------------

---

Sortie de courant:	Borne à visser
--------------------	----------------

---

Fréquence porteuse:	2,4 GHz
---------------------	---------

---

Dimension:	Longueur : 16 cm Largeur : 4,6 cm Hauteur : 2,5 cm
------------	--

---

Poids:	100 g
--------	-------

---

### Télécommande

---

Batterie:	2 x 1,5 V AAA micro LR03 alcaline au manganèse ci-joint
-----------	---

---

Commande:	Commande radio
-----------	----------------

---

Portée:	Jusqu'à 20m
---------	-------------

---

Dimension:	Longueur : 14,8 cm Largeur : 4 cm Hauteur : 1,9 cm
------------	--

---

Poids:	70 g
--------	------

---