

## EUROLITE TOUCH-512 Stand-alone Player

DMX wall controller with multi-function touchpad and software, 512 channels

Réf. : 51860151

GTIN: 4026397717693



**Prix de catalogue: 296.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Lecteur autonome plat à montage mural pour le contrôle DMX d'effets de lumière sans ordinateur
- Contrôlez tout appareil compatible DMX et chargez des spectacles dans la mémoire interne du lecteur
- Programmables 40 scènes/chases )
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Horloge en temps réel pour déclencher la scène (jour, semaine, mois, année)
- Commandé via DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique; Wi-light 2 App
- Restauration automatique des scènes en cas de panne de courant
- Possibilité de montage en série pour un fonctionnement master/slave de 32 lecteurs
- Montage encastré
- Compatible avec Win 7, Win 10, Linux, OS X 10,13 ou mieux
- Connecté à Pro DMX 2<BR>Firmware pouvant être mis à jour
- Pour des domaines d'application tels que: Restaurants, bars et hôtels; Agencement de salons et magasin; Installation

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x câble USB, 1 x pince

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397717693

Poids: 0,29 kg

Longueur: 0.17 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.04 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 9-24 V CC 100 mA

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK III

Branchement électrique:	Via Borne à visser
Programmes:	Programmables 40 scenes/chases )
Canaux DMX:	Sortie 512
Commande:	DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique; Wi-light 2 App
Connexions:	Sortie: Borne enfichable à vis RJ-45 (F) version encastrable
Appareils de stockage appropriés:	Carte mémoire microSD
Port USB:	Typ C
Matériau:	Verre; Plastique
Couleur:	Noir
PC connect:	Pro DMX 2, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	Montage encastré
Dimension:	Largeur : 9,8 cm Profondeur : 1,3 cm Hauteur : 14,4 cm
Poids:	230 g
Système d'exploitation:	Win 7, Win 10, Linux, OS X 10,13 ou mieux