

EUROLITE FD-36+1 DMX Dimmer Panel

Contrôleur DMX simple pour 36 canaux, master fader

Réf. : 70063835  
GTIN: 4026397749991



Caractéristiques:

- Contrôleur DMX simple pour une commande aisée d'appareils à effets lumineux avec interface DMX512 (par ex. projecteurs et gradateurs)
- Facile à connecter et à utiliser sans programmation complexe
- 12 faders de canaux pour le réglage de la valeur DMX en 3 groupes
- 1 fader principal
- Conception compacte
- Peut envoyer jusqu'à 36 canaux DMX
- Boîtier du pupitre

Logistique

EAN / GTIN: 4026397749991  
Poids: 1,83 kg  
Longueur: 0.37 m  
Largeur: 0.21 m  
Hauteur: 0.10 m

Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>5V CC 75 mA<br>Ou<br>9V CC 75 mA                                                                                 |
| Puissance totale de raccordement: | < 1 W                                                                                                                                      |
| Type de protection:               | IP20                                                                                                                                       |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via USB C (W) version<br>encastrable câble d'alimentation pour<br>raccordement au réseau USB A ci-joint<br>Tramite |

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Batterie:              | 1 x 9,0 V E-Block 6LR61 alcalin au manganèse<br>(non incluse dans la livraison) |
| Canaux DMX:            | Sortie 36                                                                       |
| Sortie DMX:            | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                       |
| Commande:              | DMX; QuickDMX                                                                   |
| Couleur du boîtier:    | Noir mat                                                                        |
| Type d'écran:          | 2 x Écran LED 7 segments 3 chiffres                                             |
| Matériau:              | Métal, verni                                                                    |
| Conception du boîtier: | Boîtier du pupitre                                                              |
| Dimension:             | Longueur : 34 cm<br>Largeur : 14 cm<br>Hauteur : 6 cm                           |
| Poids:                 | 1,55 kg                                                                         |

## Contenu de la livraison:

1 x Contrôleur  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x bloc d'alimentation externe  
 1 x Câble USB