

FUTURELIGHT DMX Split 6 Splitter CRMX

Répartiteur DMX 6 voies et récepteur DMX sans fil pour l'installation de traverses ou sur treillis

Réf. : 70064822

GTIN: 4026397726329



Prix de catalogue: 415.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Commandé via DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
- Répartiteur DMX pour la répartition d'un signal d'entrée DMX sur 6 sorties DMX
- Le saut de fréquence adaptatif permet un fonctionnement sans interférence dans la bande des 2,4 GHz
- Entrée et sortie séparées galvaniquement
- Latence extrêmement faible
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Avec support pour montage mural
- A une portée de jusqu'à 500m par visibilité
- Chaque sortie DMX with active signal processing
- Jusqu'à 10 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x antenne, 1 x étrier, 2 x ceinture, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397726329

Poids: 1,60 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.13 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 10 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK I

Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection
Fusible:	5 x 20 mm, F 1 A Fusible interchangeable
Canaux DMX:	Sortie 512
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable 6 x XLR (F) 3 broches version encastrable Isolation galvanique with active signal processing
Commande:	DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
Portée:	Jusqu'à 500m par visibilité
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 10 Émetteur
Gain d'antenne:	5 dBi
Latence:	< 5 ms
Modulation:	GFSK
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Filetage M10 Support pour montage mural
État LED:	DMX, Appairage, Power, Indicateur de niveau
Dimension:	Longueur : 13,7 cm Largeur : 12,2 cm Hauteur : 11,2 cm
Poids:	1,20 kg