

OMNITRONIC Transformateur T75 PA 75 W

Transformateur audio 100 V

Réf. : 80711406

GTIN: 4026397271379



Caractéristiques:

- Pour les amplificateurs ou les haut-parleurs sans transformateur 100 V intégré
- Convertit les signaux à faible impédance en signaux 100 V
- 5 prises de puissance

Logistique

EAN / GTIN: 4026397271379

Poids: 0,94 kg

Longueur: 0.11 m

Largeur: 0.07 m

Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Capacité de charge:	Nominale: 75W RMS
Plage de fréquence:	30 - 15000 Hz
Impédance:	Technologie PA 100 V; 4 Ohm; 8 Ohm; 16 Ohm
Prise de puissance:	9,375W; 18,75W; 37,5W; 56,25W; 75W RMS via extrémités ouvertes du câble sélectionnable
Distance par rapport aux trous:	8,1 cm
Dimension:	Largeur : 9,3 cm Profondeur : 6 cm Hauteur : 6 cm
Poids:	0,91 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi