

OMNITRONIC EM-650B MK2 Mixer per l'intrattenimento

Mixer multifunzione a 5+2 canali con 3 zone, nero

Art.n.: 10007113

GTIN: 4026397714326



Features :

- 5 canali di ingresso con regolatore di preamplificazione incassato (gain) sul retro del dispositivo, LED di segnale e fader a canale scorrevole
- 3 uscite master regolabili con EQ a 3 bande e indicatore di livello LED stereo a 10 cifre
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; club/scuole di danza

Logistica

EAN / GTIN: 4026397714326

Peso : 3,46 kg

Lunghezza : 0.50 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

| | |
|------------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
| Classe di protezione: | CL II |
| Allacciamento elettrico: | Cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione) |
| Intervallo di frequenza: | 20 - 20000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >60 dB line >70 dB phono |
| Distorsione armonica totale: | Line/phono <0,02 % a 1 kHz |
| Gain: | Microfono 52 dB Line 17 dB Phono 53 dB |
| Colore della custodia: | Nero |

| | |
|---------------------------|---|
| Uscita zona: | 3 zone regolabili |
| Controlli: | Interruttore di rete, Talkover regolabile, Interruttore sorgente |
| LED di stato: | Segnale, Indicatore del livello del canale, Indicatore del livello master, Peak, Sorgente del canale; CUE, talkover, ON AIR, routing |
| Collegamenti: | Ingresso: microfono via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line/phono via 2 x RCA stereo Ingresso: line via 8 x RCA stereo Uscita: Master via 3 x XLR a 3 poli Uscita: Master via 3 x RCA stereo Uscita: rec. via 2 x RCA stereo Uscita: Cuffie via 1 x Jack da 6,3 mm (sim.) |
| Canali: | Canale di ingresso: 2 x Stereo with Interruttore line-line/phono via RCA, channel control via Fader, regolatore a 3 bande EQ, interruttore master di routing bus, Regolatore del guadagno, Interruttore sorgente, Interruttore CUE Canale di ingresso: 3 x Stereo with Interruttore line-line via RCA, channel control via Fader, interruttore master di routing bus, Regolatore del guadagno, Interruttore sorgente, Interruttore CUE Canale del microfono: 2 x Mono via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola, Interruttore ON AIR, interruttore master di routing bus, interruttore Talkover Uscita master: 3 x Stereo via XLR o RCA, channel control via manopola, regolatore a 3 bande EQ Rec. Uscita: 1 x Stereo via RCA, interruttore master di routing bus Uscita per auricolari: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola, funzione cue mix |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U |
| Misure: | Larghezza: 48,3 cm Profondità: 14,8 cm Altezza: 8,9 cm |
| Peso: | 3,10 kg |

Contenuto della confezione:

1 x mixer
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x cavo RCA