

OMNITRONIC DJP-900P MK2 amplificatore di classe D

Amplificatore mixer stereo compatto con lettore + Bluetooth, 2 x 460 W/4 Ohm

Art.n.: 10451607

GTIN: 4026397702620



Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

The compact stereo mixing amplifier DJP-900P with efficient class D output circuitry is particularly suitable for permanent installations in restaurants, gyms and retail locations which require quick-access music playback control. It provides 2 x 460 watts at 4 ohms and makes mixing of a stereo line source and a microphone easy.

For double output power it is possible to switch to bridge mode. Then 900 watts are provided.

Low-impedance speakers and PA speakers with 100 V audio transformers can be connected. Stream your music wirelessly from your smartphone, tablet or computer via Bluetooth to the built-in audio player, which also offers slots for USB storage devices and SD(HC) memory cards. Extensive protective circuits provide protection e.g. against short circuit, overload and overheating.

Features :

- Lettore audio integrato con ricevitore Bluetooth
- Peso e altezza compatti grazie all'alimentatore switching integrato
- 2 modalità di funzionamento regolabili (stereo o ponte/100 V)
- 1 ingresso microfono mono con regolatore di volume sulla parte anteriore
- Interruttore sorgente audio
- Robusto telaio in acciaio con piastra frontale in alluminio
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Centri sportivipalestre; Ristoranti, bar e hotel **audioplayer**
- Controllabile via Bluetooth

Logistica

EAN / GTIN: 4026397702620

Peso : 2,85 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.08 m

- Bluetooth: Portata fino a 10m
 - 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 2 x Staffa di montaggio

Dati tecnici :

| | |
|------------------------------|---|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
| Potenza totale installata: | 140 W 1/8 Power |
| Potenza in uscita: | 2 x 460 W RMS (4 Ohm) 2 x 240 W RMS (8 Ohm) Massimo 260 W ponticellato (100 V) Massimo 900 W ponticellato (8 Ohm) |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Intervallo di frequenza: | 20 - 20,000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >100 dB |
| Distorsione armonica totale: | <0,05 % a 1 kHz |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Impedenza: | 4 Ohm; 8 Ohm; 16 Ohm; ELA tecnica 100 V |
| Impedenza: | Ingresso: 20 kOhm , sim. Ingresso: 10 kOhm , sim. |
| Colore della custodia: | Nero |
| Commutazione: | Class D |
| Tempi di salita: | >14 V/ μ s |
| Fattore di smorzamento: | >300 |
| Tipo di display: | Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Controlli: | Interruttore di rete, Interruttore sorgente, Regolazione del suono, Regolatore volume, Selettore modale (Stereo/Bridge/100 V) |
| Circuito di protezione: | Avvio graduale; Cortocircuito; surriscaldamento; sovraccarico; Tensione continua; VHF |
| LED di stato: | Power |
| Collegamenti: | Ingresso: microfono via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 4 x RCA stereo Ingresso: line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Uscita: Altoparlante via 1 x terminale a vite Uscita: rec. via 1 x RCA stereo |
| Equalizzatore: | Master: 1 x regolatore a 2 bande Stereo |
| Sensibilità di ingresso: | 1 V |
| Materiale: | Metallo |
| Struttura della custodia: | Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U |
| Misure: | Larghezza: 24,1 cm Profondità: 25,6 cm Altezza: 4,45 cm |

| | |
|---|--|
| Peso: | 2,46 kg |
| <hr/> | |
| Audioplayer | |
| <hr/> | |
| Attivazione: | Bluetooth |
| <hr/> | |
| Audioplayer: | USB + SD + Bluetooth |
| <hr/> | |
| Massima: | Bluetooth: fino a 10m |
| <hr/> | |
| Banda di frequenza: | 2.4 GHz |
| <hr/> | |
| Formato musicale: | MP3, WMA; WAV |
| <hr/> | |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 16/32) |
| <hr/> | |