

OMNITRONIC TUNA-NET 19" Radio Internet con DAB+ e Bluetooth

Radio Internet con sintonizzatore DAB+/FM, Bluetooth e supporto UPnP/DLNA

Art.n.: 11045012

GTIN: 4026397641103



Features :

- Accesso a migliaia di stazioni radio e podcast in tutto il mondo
- Ricerca dei canali per genere, nome del canale, posizione
- Connessione di rete tramite Wi-Fi o presa LAN
- Ricezione della radio FM e DAB+ senza rumore
- Supporta UPnP e DLNA per lo streaming multimediale di file condivisi in rete
- Facile da usare tramite jog dial
- Diverse impostazioni di equalizzazione
- Commutazione dell'ora legale/invernale
- Timer di spegnimento e funzione sveglia
- Uscite digitali e analogiche per amplificatori esterni o altoparlanti attivi
- Robusto telaio in acciaio con piastra frontale in alluminio
- Controllabile via Telecomando IR; Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 20m
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Multicolore Schermo TFT
- Custodia per mixer
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre

Logistica

EAN / GTIN: 4026397641103

Peso : 2,90 kg

Lunghezza : 0.48 m

Larghezza : 0.37 m

Altezza : 0.10 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz
5V DC 1000 mA

Potenza totale installata:	5 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Wi-Fi:	Standard: IEEE 802.11 b/g/n Protocolli di sicurezza: WEP/WPA/WPA2
Connessione di rete:	Protocol: Ethernet TCP/IP via 1x RJ-45 (F) versione da incasso, 10/100 Mbit/s
Attivazione:	Telecomando IR; Bluetooth
Bluetooth:	Versione: 4,2 + BR/EDR
Audioplayer:	Sintonizzatore FM + radio Internet + BT + DAB+
Massima:	Bluetooth: fino a 20m
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Tipo di display:	Multicolore Schermo TFT
Frequenza di ricezione del sintonizzatore:	FM 87-108 MHz, DAB(+) 174.928-239.200 MHz
Controlli:	Interruttore di rete, Menu, Encoder, Pulsanti di navigazione
Collegamenti:	Ingresso: Antenna via 1 x SMA (M) Ingresso: Antenna via 1 x Belling-Lee (M) Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: line via 1 x RCA stereo Uscita: coassiale (S/PDIF) via 1 x RCA (F) versione da incasso Uscita: ottica via 1 x toslink
Equalizzatore:	Regolazione del suono
Formato musicale:	MP3, AAC/AAC+; FLAC
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
Misure:	Larghezza: 43 cm Profondità: 27 cm Altezza: 4,485 cm
Peso:	2,47 kg
Alimentazione elettrica:	3V DC
Pila:	2 x Micro (AAA) (non in dotazione)

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x telecomando
- 2 x Antenna
- 1 x cavo RCA
- 2 x angolo
- 4 x viti
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità