

# **PSSO WISE Bodypack 518-548MHz**

Trasmettitore tascabile con trasmettitore multifrequenza PLL

**Art.n.: 13063405** GTIN: 4026397679533











incl. 19% IVA

#### Features:

- ISync a 2,4 GHz sincronizzazione e monitoraggio convenienti in tempo reale
- Nome utente e colore di visualizzazione modificabili
- Potenza di uscita RF commutabile
- Livello di guadagno regolabile
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Portata fino a 60m a vista
- UHF 518 548 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Multicolore Schermo LCD

## Dotazione della fornitura

1 x Trasmettitore, 2 x Antenna, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

#### Logistica

EAN / GTIN: 4026397679533

Peso: 0,27 kg Lunghezza: 0.18 m Larghezza: 0.14 m Altezza: 0.05 m

### Dati tecnici :

Tipo:	Trasmettitore tascabile
Alimentazione elettrica:	3V DC
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	50 - 18000 Hz
Gain:	-32 dB a +4 dB
Massima:	Fino a 60m a vista
Banda di frequenza:	UHF 518 - 548 MHz
Potenza di uscita RF:	50 mW; 30 mW; 10 mW

Modulazione:	FM
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Controlli:	Menu, Pulsanti di navigazione
Collegamenti:	Microfono via 1 x Mini XLR (F) a 3 poli 5 V
Codice colore:	Indicatore di colore e nome regolabili
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento; interruttore silenzioso
Materiale:	Metallo
Colore:	Grigio
Misure:	Larghezza: 7 cm
	Profondità: 3 cm
	Altezza: 13 cm
Peso:	0,19 kg