

OMNITRONIC DAD Modulo di ricezione

Modulo di ricezione per frequenze UHF (microfono, trasmettitore tascabile + modulo di collegamento audi 6) IN: 4026397680089





incl. 19% IVA

Features:

- Per l'installazione nell'alloggiamento del ricevitore a 4 canali DAD-4RX
- Per l'installazione a posteriori del sistema PA modulare MOM-10BT4
- Per la costruzione di linee radio audio con il modulo di trasmissione DAD e altri componenti
- 16 frequenze di trasmissione regolabili (823-832 e 863-865 MHz)
- LED per il segnale di supporto e audio
- Portata fino a 30m a vista
- UHF 823 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 865 MHz registrazione e gratuità in Europa

Dotazione della fornitura

- 1 x ricevitore, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Dati tecnici :

Tipo:	Ricevitore
Alimentazione elettrica:	12V DC 170 mA
Numero di canali:	1
Intervallo di frequenza:	40 - 18000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>80 dB
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Sensibilità:	-95 dB
Massima:	Fino a 30m a vista

Logistica

EAN / GTIN: 4026397680089

Art.n.: 13106966

Peso: 0,18 kg Lunghezza: 0.22 m Larghezza: 0.12 m Altezza: 0.04 m

Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,001 %
Selezione frequenza:	16 frequenze commutabili
Controlli:	Selettore di frequenza, Regolatore volume, Interruttore squelch
LED di stato:	Power, Segnale, Indicatore di livello
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 7,1 cm
	Profondità: 13,9 cm
	Altezza: 3 cm
Peso:	0,09 kg