

# OMNITRONIC Set PORTY-8A sistema PA senza fili + trasmettitore tascabile con cuffia e software

GTIN: 4026397739473



**Prezzo di listino: 474.81 €**

incl. 19% IVA

## Features :

### OMNITRONIC PORTY-8A Sistema PA senza fili

Sistema PA mobile 8" con funzionamento a batteria, Bluetooth, DSP e radiomicrofono

- Ultracompatto e potente (114 dB max SPL)
- Utilizzabile come sistema musicale primario, monitor da palco e amplificatore per esercizi
- Mixer di potenza a 4 canali
- Collegamento Bluetooth stereo per il funzionamento stereo wireless con 2 sistemi collegati
- Ricevitore radio UHF integrato con microfono portatile abbinato
- Custodia in plastica leggera
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 6,5h 50%; Durata di funzionamento fino a 3,5h 100%
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Processore di segnale digitale 96kHz, 24 bit
- Preset DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Controllabile via Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 20m
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Doppia flangia
- Nero Metallo grille
- With Porta tablet
- Maniglia di trasporto robusta
- Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; Presentazioni e conferenze sui prodotti

### Dotazione della fornitura

- 1 x cassa compatta, 1 x microfono, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 2 x Pila, 1 x batteria

## Logistica

EAN / GTIN: 4026397739473

Peso : 11,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

OMNITRONIC PORTY-8A Trasmettitore tascabile + microfono ad archetto 863,1MHz

- Portata fino a 60m
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Trasmettitore, 1 x microfono, 2 x Pila, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

OMNITRONIC PORTY-8A Borsa per il trasporto

- , nero
- Dotazione della fornitura**
- 1 x borsa, 1 x Cinghia

Dati tecnici :

Peso: 10,31 kg

OMNITRONIC PORTY-8A Sistema PA senza fili

|                                         |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                 |
| Potenza totale installata:              | Massimo 220 W                                                                                                                          |
| Classe di protezione:                   | CL I                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:                | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso (in dotazione)<br>Pila/Batteria ricaricabile |
| Lunghezza cavo:                         | 1,5 m rimovibile                                                                                                                       |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile                                                                                              |
| Tipo di batteria:                       | 1 x Ioni di litio 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh                                                                                           |
| Batteria:                               | Durata di funzionamento fino a 6,5h 50%<br>Durata di funzionamento fino a 3,5h 100%<br>Tempo di ricarica 4h                            |
| Capacità di carico:                     | 120W RMS                                                                                                                               |
| Numero di canali:                       | 4                                                                                                                                      |
| Intervallo di frequenza:                | 45 - 18000 Hz                                                                                                                          |
| Pressione acustica massima:             | 114 dB                                                                                                                                 |
| DSP:                                    | Processore di segnale digitale 96kHz, 24 bit                                                                                           |
| Preset DSP:                             | FLAT; DJ; LIVE                                                                                                                         |
| Attivazione:                            | Bluetooth                                                                                                                              |
| Bluetooth:                              | Versione: 5 con collegamento stereo (TWS)                                                                                              |
| Nome del dispositivo Bluetooth:         | OMNITRONIC PORTY-8A                                                                                                                    |
| Massima:                                | Bluetooth: fino a 20m                                                                                                                  |
| Banda di frequenza:                     | UHF 863 - 865 MHz                                                                                                                      |
| Colore della custodia:                  | Nero                                                                                                                                   |
| Sistema di registrazione:               | Doppia flangia: Ø 35mm                                                                                                                 |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commutazione:          | Class D                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Controlli:             | Interruttore di rete, Interruttore di sensibilità di ingresso, Regolatore master, Controllo del volume per canale, regolatore dell'effetto eco; Connect                                                                                                                            |
| Collegamenti:          | Ingresso: mic/line via 3 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso<br>Ingresso: line via RCA (F) versione da incasso<br>Ingresso: line via Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso<br>Uscita: line via XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Canali:                | Canale di ingresso: 3 x Mono with Interruttore Mic-Line-Hi.Z. via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ                                                                                                                                |
| Ingresso canali:       | 1 x Stereo via RCA o jack o Bluetooth, channel control via manopola                                                                                                                                                                                                                |
| Altoparlante:          | 8" Woofer con magnete in ferrite<br>8 x 1,35" tweeter con driver a compressione con magnete in ferrite                                                                                                                                                                             |
| Tipo di altoparlante:  | Sistema PA senza fili                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maniglia di trasporto: | 1 Pezzo                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Materiale:             | Plastica                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Misure:                | Larghezza: 29 cm<br>Profondità: 26,3 cm<br>Altezza: 39,3 cm                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso:                  | 8,65 kg                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### OMNITRONIC PORTY-8A Trasmettitore tascabile + microfono ad archetto 863,1MHz

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Lunghezza cavo:            | 0,9 m rimovibile  |
| Massima:                   | Fino a 60m        |
| Banda di frequenza:        | UHF 863 - 865 MHz |
| Deviazione della portante: | 863,1 MHz         |
| Potenza di uscita RF:      | 10 mW             |
| Colore:                    | Nero              |
| Peso:                      | 0,14 kg           |

#### OMNITRONIC PORTY-8A Borsa per il trasporto

|         |         |
|---------|---------|
| Colore: | Nero    |
| Peso:   | 0,65 kg |