

## EUROLITE PowerDome 200 RGBW

Extremely bright R/G/B/WW LED beam effect, incl. IR remote-control

Art.n.: 51918860

GTIN: 4026397749656



### Descrizione :

The classic mirror ball effect is a must-have for any party, but traditional mirror balls are often not very practical for mobile use. This fixture recreates that iconic effect while offering much more.

Equipped with twenty powerful 10 W LEDs, it projects numerous light points into the room through 42 lenses. The rotating lens dome can be adjusted in both speed and direction, accurately simulating the mirror ball effect: from slow, elegant rotations to fast, dynamic movements.

The color mixing is based on red, green, blue, and warm white. The specially tuned warm white closely resembles the classic look of a mirror ball illuminated by a halogen spotlight, while the additional colors allow for a wide range of vibrant effects and combinations.

### Features :

- 20 LED 10 W high power R/G/B/WW
- Dimmer elettronico; Cambio colore Velocità variabile; Dissolvenza colore Velocità variabile; Scelta del colore manuale; Velocità dell'effetto regolabile; Scelta di programma manuale; Effetto impulso regolabile; Velocità di rotazione Velocità variabile; Direzione di rotazione alternato
- Effetto raggianti; effetto stroboscopico
- 5 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola nella base
- Controllabile via Telecomando IR; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light J; Light Captain

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397749656

Peso : 5,95 kg

Lunghezza : 0.31 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.39 m

- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (blackout; hold; auto; full on)
- Con staffa omega
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; montaggio a parete

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz AC
Potenza totale installata:	Circa 190 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2,5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	20 x 10 W high power R/G/B/WW
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 25 Hz
Canali DMX:	2; 3; 4; 5; 10
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Bypass
Raffreddamento:	1 x Ventola nella base
Attivazione:	Telecomando IR; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light J; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; auto; full on
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa omega
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	1 x type A
Materiale:	Metallo, 1,2 mm, verniciato
Misure:	Altezza: 26,6 cm Diametro: Ø 24,25 cm
Peso:	5,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,4 m
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø13mm
Spessore del materiale:	3 mm
Misure:	Lunghezza: 14 cm Larghezza: 3,5 cm

Altezza: 3,5 cm

---

Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

---

### **Contenuto della confezione:**

---

1 x Effetto luce  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x staffa omega  
1 x telecomando  
1 x Pila  
1 x Manuale d'uso  
1 x connettore