

## EUROLITE DMX Scan Control 192 MK2 Controller

Console for 12 lighting effect units with up to 16 DMX channels, joystick

Art.n.: 70064526

GTIN: 4026397611052



### Features :

- Pannello di controllo della luce DMX per dispositivi a effetto luminoso DMX come teste mobili, scanner e proiettori a LED
- Porta USB per la memorizzazione dei dati degli spettacoli di luce
- Riproduzione chase manuale, musicale o temporizzata possibile
- Dissolvenza tra scene regolabile da 0 a 30 s
- Funzione di copia per scene e panche
- 2 DMX fixture levels can be controlled
- 8 fader a canale DMX
- 1 joystick for precise adjustment of pan/tilt
- Button for fine tuning of pan/tilt
- Funzione blackout
- MIDI control for banks, chases and blackout
- Può inviare fino a 192 canali DMX
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
- Programmabili 6 scenes/chases ciascuno con un valore massimo di 240 cues
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; MIDI via versione da incasso DIN (F) a 5 poli
- Firmware aggiornabile
- Custodia per mixer

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397611052

Peso : 2,70 kg

Lunghezza : 0.58 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.13 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz  
9V DC 800 mA

Piedinatura:	Interno +/-esterno -
Potenza totale installata:	10 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Programmi:	Programmabili 6 scenes/chases ciascuno con un valore massimo di 240 cues
Canali DMX:	Uscita 192
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; MIDI via versione da incasso DIN (F) a 5 poli
Colore della custodia:	Nero
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB (FAT 32)
Collegamento USB:	Type A
Colore:	Nero
PC connect:	, Firmware aggiornabile
Profondità di installazione:	170 mm
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 13 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	2,30 kg

### **Contenuto della confezione:**

1 x Controller  
1 x Manuale d'uso  
1 x alimentatore esterno