

OMNITRONIC CPZ-60P Amplificatore mixer ELA

Art.n.: 80709703

Amplificatore di miscelazione ELA a 4 zone con lettore audio, telecomando IR e Bluetooth, zone commutabili, zone commutabili, GTIN: 4026397683196



Features :

- 4 uscite di zona ELA, commutabili separatamente sul pannello frontale
- Possibilità di collegamento per altoparlanti a bassa impedenza (4-16 Ohm)
- Slot per schede SD e porta USB
- Sintonizzatore FM con scansione automatica
- 3 ingressi microfono con controlli del volume separati
- Mic 1 con tensione virtuale, funzione prioritaria ed effetto eco
- Mic 2 e 3 commutabili mic/line
- 2 ingressi di linea con controlli del volume separati
- 1 uscita di linea
- Sirena e gong, regolabili
- Regolatori di basso, altezza e master per il segnale di uscita
- Indicatore di livello a LED a 5 cifre
- Funzionamento di rete e di emergenza a 24 V
- 2 U
- Controllabile via Bluetooth; Telecomando IR
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre

Logistica

EAN / GTIN: 4026397683196

Peso : 3,90 kg

Lunghezza : 0.35 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz
O
24V

Potenza totale installata:	120 W
Classe di protezione:	CL I
Potenza in uscita:	60 W RMS
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile (non in dotazione)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Impedenza:	ELA tecnica 100 V; ELA Tecnica 70 V; 4-16 Ohm
Attivazione:	Bluetooth; Telecomando IR
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth + radio FM
Uscita zona:	4 zone commutabili
Commutazione:	Class D
Circuito di protezione:	Sovraccarico; Cortocircuito; Limitatore; surriscaldamento
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x XLR a 3 poli Ingresso: mic/line via 2 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Ingresso: line via 2 x RCA stereo Uscita: line via 1 x RCA stereo 0,774 V Uscita: Altoparlante via terminale a vite
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 2 bande
Formato musicale:	MP3
Struttura della custodia:	2 U Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 30,3 cm Profondità: 22 cm Altezza: 9,1 cm
Peso:	3,60 kg

Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Antenna
1 x telecomando
1 x Pila