

OMNITRONIC MAVZ-120.6P Amplificatore mixer ELA

Art.n.: 80709788

Amplificatore di miscelazione ELA a 6 zone con lettore audio e telecomando IR, zone commutabili, zone regolabili, 120 W RMS



Features :

- Comodo controllo per altoparlanti in ELA tramite tecnologia a 6 zone
- 6 uscite di zona ELA (100 V) ciascuna con un regolatore del volume a 5 livelli
- Possibilità di collegamento per altoparlanti a bassa impedenza (4-16 Ohm)
- Slot per schede SD e porta USB
- Navigazione nelle cartelle, funzioni di ripetizione e riproduzione casuale
- 3 ingressi microfono con controlli del volume separati
- Mic 1 con tensione virtuale e funzione prioritaria
- Mic 2 e 3 commutabili mic/line
- 2 ingressi di linea con controlli del volume separati
- 1 uscita di linea
- Regolatori di basso, altezza e master per il segnale di uscita
- Indicatore di livello a LED a 5 cifre
- Gong, commutabile
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via Telecomando IR; Bluetooth
- Schermo LCD
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivapalestre

Logistica

EAN / GTIN: 4026397703627

Peso : 7,10 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.44 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 240 W

Classe di protezione:	CL I
Potenza in uscita:	120 W RMS
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 3 A fusibile sostituibile
Intervallo di frequenza:	50 - 18000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>75 dB microfono >85 dB line
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz
Raffreddamento:	Ventola
Impedenza:	ELA tecnica 100 V; 4-16 Ohm; ELA Tecnica 70 V
Attivazione:	Telecomando IR; Bluetooth
Nome del dispositivo Bluetooth:	Bluetooth
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Colore della custodia:	Nero
Uscita zona:	6 zone regolabili
Commutazione:	Class AB
Tipo di display:	Schermo LCD
Controlli:	Interruttore di rete, Regolatore master, Controllo del volume per canale, Regolazione del suono, audioplayer
Circuito di protezione:	Limitazione di corrente; Cortocircuito; Ritardo d'attivazione; Ritardo d'attivazione; Sovratensione; Cortocircuito
LED di stato:	Power, Fault, Indicatore di livello
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x XLR a 3 poli Ingresso: microfono via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Ingresso: line via 2 x RCA stereo 0,3 V Uscita: line via 1 x RCA stereo Uscita: Altoparlante via terminale a vite
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 2 bande Mono
Formato musicale:	MP3
Numero di file:	Massimo 999
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 32)
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 32 cm Altezza: 9,2 cm
Peso:	5,70 kg
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori
1 x telecomando
1 x Pila
2 x Supporto
4 x viti
1 x Manuale d'uso